

| Parametry techniczne | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Moc znamionowa | 7,5 kVA / 7,5 kW |
| Prąd znamionowy | 32,6 A |
| Napięcie | 230 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc akustyczna Lwa | 97 dB (A) |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 900x645x620 mm |
| Ciężar | 134 kg |
| Prądnica | |
| Typ | synchroniczna |
| Stopień ochrony | IP 23 |
| Silnik | |
| Typ | B&S Vanguard 16HP |
| Rodzaj paliwa | benzyna bezołowiowa 95 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 16 l |
| Zużycie paliwa | 2,9 l/h |
| Czas pracy bez tankowania | 5,5 h |
| Olej silnikowy | SAE 10W-30 |
| Pojemność miski olejowej | 1,7 l |
| Rozruch | rozrusznik i rewersyjny linką |
| Wyposażenie | |
| Gniazdo 16A 1-fazowe | 2 szt |
| Gniazdo 32A 1-fazowe | 1 szt |
| Gniazdo 63A 1-fazowe IP67 | 1 szt |
| Wyłącznik termiczny | Tak |
| Wyłącznik nadprądowy | Tak |
| Licznik czasu pracy | Tak |
| Akumulator rozruchowy | Tak |
| Wyłącznik przy braku oleju | Tak |
| Zestaw uziemiający | Opcja |
| Wyłącznik różnicowo prądowy | opcja |
| Zestaw eksploatacyjny | opcja |
| Zestaw transportowy | opcja |
| Zbiornik paliwa 20 l | opcja |
| Wąż do spalin 2,5m 50mm | opcja |
| Adapter wąż / tłumik silnika | Tak |
| Automatyka z układem SZR | Opcja |
| Elektroniczny regulator napięcia AVR | Tak |

Infolinia 24h**Infolinia handlowa oraz doradztwo techniczne
zadzwoń do nas 601 42 44 41****Legenda:**EP - agregaty oferowane przez Elem Power
H - agregat na silniku HONDA
V - agregat na silniku VANGUARD
E - rozruch elektryczny
R - stabilizacja napięcia
S - moduł spawalniczy