

KARTA KATALOGOWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO EP H2001

Parametry techniczne	
Moc znamionowa	2,3 kVA / 2,3 kW
Prąd znamionowy	10 A
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc akustyczna Lwa	95 dB (A)
Wymiary dł. x szer. x wys.	580x405x415 mm
Ciężar	37 kg
Prądnica	
Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23
Silnik	
Typ	HONDA GX 160
Rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa 95
Pojemność zbiornika paliwa	3,3 l
Zużycie paliwa	1,2 l/h
Czas pracy bez tankowania	2,7 h
Olej silnikowy	SAE 10W-30
Pojemność miski olejowej	0,6 l
Rozruch	rewersyjny linką
Wyposażenie	
Gniazdo 16A 1-fazowe	2 szt
Gniazdo 32A 3-fazowe	-
Wyłącznik termiczny	TAK
Wyłącznik nadprądowy	-
Licznik czasu pracy	opcja
Akumulator rozruchowy	-
Wyłącznik przy braku oleju	Tak
Zestaw uziemiający	Opcja
Wyłącznik różnicowo prądowy	Opcja
Zestaw eksploatacyjny	Opcja
Zestaw transportowy	Opcja
Zbiornik paliwa 20 l	-
Wąż do spalin 2,5m 50mm	Opcja
Adapter wąż / tłumik silnika	Opcja
Automatyka z układem SZR	-

Infolinia 24h

Infolinia handlowa oraz doradztwo techniczne
zadzwoń do nas **601 42 44 41**

Legenda:

EP - agregaty oferowane przez Elem Power
H - agregat na silniku HONDA
V - agregat na silniku VANGUARD
E - rozruch elektryczny
R - stabilizacja napięcia
S - moduł spawalniczy

