

**KARTA KATALOGOWA
AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO****EP H5000**

Parametry techniczne	
Moc znamionowa trójfazowa	5,6 kVA / 4,5 kW
Moc znamionowa jednofazowa	4,0 kVA / 4,0 kW
Prąd znamionowy	8,0 A 3~ / 17,4 A 1~
Napięcie	400 / 230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc akustyczna Lwa	97 dB (A)
Wymiary dł. x szer. x wys.	775x565x595 mm
Ciężar	74 kg
Prądnicza	
Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23
Silnik	
Typ	HONDA GX 270
Rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa 95
Pojemność zbiornika paliwa	5,3 l
Zużycie paliwa	2,2 l/h
Czas pracy bez tankowania	2,4 h
Olej silnikowy	SAE 10W-30
Pojemność miski olejowej	1,1 l
Rozruch	rewersyjny linką
Wyposażenie	
Gniazdo 16A 1-fazowe	1 szt
Gniazdo 16A 3-fazowe	1 szt
Wyłącznik termiczny	Tak
Wyłącznik nadprądowy	Tak
Licznik czasu pracy	opcja
Akumulator rozruchowy	-
Wyłącznik przy braku oleju	Tak
Zestaw uziemiający	opcja
Wyłącznik różnicowo prądowy	opcja
Zestaw eksploatacyjny	opcja
Zestaw transportowy	opcja
Zbiornik paliwa 20 l	opcja
Wąż do spalin 2,5m 50mm	opcja
Adapter wąż / tłumik silnika	opcja
Automatyka z układem SZR	opcja

Infolinia 24h**Infolinia handlowa oraz doradztwo techniczne****zadzwoń do nas 601 42 44 41****Legenda:**

EP - agregaty oferowane przez Elem Power

H - agregat na silniku HONDA

V - agregat na silniku VANGUARD

E - rozruch elektryczny

R - stabilizacja napięcia

S - moduł spawalniczy

