

**KARTA KATALOGOWA
AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO****EP H7000E**

| Parametry techniczne | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Moc znamionowa trójfazowa | 7,0 kVA / 5,6 kW |
| Moc znamionowa jednofazowa | 4,0 kVA / 4,0 kW |
| Prąd znamionowy | 10,1 A 3~ / 17,4 A 1~ |
| Napięcie | 400 / 230 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc akustyczna Lwa | 97 dB (A) |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 775x565x595 mm |
| Ciężar | 80 kg |
| Prądnicza | |
| Typ | synchroniczna |
| Stopień ochrony | IP 23 |
| Silnik | |
| Typ | HONDA GX 390 |
| Rodzaj paliwa | benzyna bezołowiowa 95 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 6,2 l |
| Zużycie paliwa | 2,7 l/h |
| Czas pracy bez tankowania | 2,3 h |
| Olej silnikowy | SAE 10W-30 |
| Pojemność miski olejowej | 1,3 l |
| Rozruch | rozrusznik i rewersyjny linką |
| Wyposażenie | |
| Gniazdo 16A 1-fazowe | 1 szt |
| Gniazdo 16A 3-fazowe | 1 szt |
| Wyłącznik termiczny | Tak |
| Wyłącznik nadprądowy | Tak |
| Licznik czasu pracy | opcja |
| Akumulator rozruchowy | tak |
| Wyłącznik przy braku oleju | Tak |
| Zestaw uziemiający | opcja |
| Wyłącznik różnicowo prądowy | opcja |
| Zestaw eksploatacyjny | opcja |
| Zestaw transportowy | opcja |
| Zbiornik paliwa 20 l | opcja |
| Wąż do spalin 2,5m 50mm | opcja |
| Adapter wąż / tłumik silnika | opcja |
| Automatyka z układem SZR | opcja |

Infolinia 24h**Infolinia handlowa oraz doradztwo techniczne
zadzwoń do nas 601 42 44 41****Legenda:**EP - agregaty oferowane przez Elem Power
H - agregat na silniku HONDA
V - agregat na silniku VANGUARD
E - rozruch elektryczny
R - stabilizacja napięcia
S - moduł spawalniczy