

# KARTA KATALOGOWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO EP H7001

Parametry techniczne	
Moc znamionowa	5,8 kVA / 5,8 kW
Prąd znamionowy	25,2
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc akustyczna Lwa	97 dB (A)
Wymiary dł. x szer. x wys.	775x565x595 mm
Ciężar	77 kg
Prądnica	
Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23
Silnik	
Typ	HONDA GX 390
Rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa 95
Pojemność zbiornika paliwa	6,2 l
Zużycie paliwa	2,7 l/h
Czas pracy bez tankowania	2,3 h
Olej silnikowy	SAE 10W-30
Pojemność miski olejowej	1,3 l
Rozruch	rewersyjny linką
Wyposażenie	
Gniazdo 16A 1-fazowe	2 szt
Gniazdo 32A 3-fazowe	opcja
Wyłącznik termiczny	TAK
Wyłącznik nadprądowy	-
Licznik czasu pracy	opcja
Akumulator rozruchowy	-
Wyłącznik przy braku oleju	Tak
Zestaw uziemiający	opcja
Wyłącznik różnicowo prądowy	opcja
Zestaw eksploatacyjny	opcja
Zestaw transportowy	opcja
Zbiornik paliwa 20 l	opcja
Wąż do spalin 2,5m 50mm	opcja
Adapter wąż / tłumik silnika	opcja
Automatyka z układem SZR	opcja

## Infolinia 24h

**Infolinia handlowa oraz doradztwo techniczne**  
zadzwoń do nas **601 42 44 41**

### Legenda:

EP - agregaty oferowane przez Elem Power  
H - agregat na silniku HONDA  
V - agregat na silniku VANGUARD  
E - rozruch elektryczny  
R - stabilizacja napięcia  
S - moduł spawalniczy

