

**KARTA KATALOGOWA
AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
EP V12001ER**

Parametry techniczne	
Moc znamionowa	11,3 kVA / 11,3 kW
Prąd znamionowy	49,1 A
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc akustyczna Lwa	96 dB (A)
Wymiary dł. x szer. x wys.	900x645x620 mm
Ciężar	147 kg
Prądnica	
Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23
Silnik	
Typ	B&S Vanguard 22HP
Rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa 95
Pojemność zbiornika paliwa	16 l
Zużycie paliwa	4,9 l/h
Czas pracy bez tankowania	3,2 h
Olej silnikowy	SAE 10W-30
Pojemność miski olejowej	1,7 l
Rozruch	rozrusznik i rewersyjny linką
Wyposażenie	
Gniazdo 16A 1-fazowe	2 szt
Gniazdo 32A 3-fazowe	1 szt
Gniazdo 63A 1-fazowe IP67	1 szt
Wyłącznik termiczny	Tak
Wyłącznik nadprądowy	Tak
Licznik czasu pracy	Tak
Akumulator rozruchowy	Tak
Wyłącznik przy braku oleju	Tak
Zestaw uziemiający	opcja
Wyłącznik różnicowo prądowy	opcja
Zestaw eksploatacyjny	opcja
Zestaw transportowy	opcja
Wąż do spalin 2,5m 50mm	Tak
Adapter wąż / tłumik silnika	Tak
Automatyka z układem SZR	Opcja
Elektroniczny regulator napięcia AVR	Tak

Infolinia 24h**Infolinia handlowa oraz doradztwo techniczne
zadzwoń do nas 601 42 44 41****Legenda:**EP - agregaty oferowane przez Elem Power
H - agregat na silniku HONDA
V - agregat na silniku VANGUARD
E - rozruch elektryczny
R - stabilizacja napięcia
S - moduł spawalniczy