

Wolf 6001R

Parametry techniczne	
Ilość faz	1
Moc znamionowa	5,8 kVA / 5,8 kW
Prąd znamionowy	25,2 A
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc akustyczna Lwa	97 dB (A)
Wymiary dł. x szer. x wys.	775x 565 x 595 mm
Ciężar	77 kg
Prądnica	
Typ	synchroniczna
Silnik	
Typ	HONDA GX 390
Moc przy 3000 obr. / min	7,4 kW
Rodzaj paliwa	benzyna
Pojemność zbiornika paliwa	6,2 l
Zużycie paliwa	2,7 l / h
Czas pracy bez tankowania	2,3 h
Pojemność miski olejowej	1,3 l
Rozruch	rewersyjny linką