



Przedsiębiorstwo Handlowe **ELEM** Leszek Wodziński
 45-325 Opole, ul. Światowida 6
 tel. (077) 455 97 02, fax (077) 455 97 03
 e-mail: info@elem.com.pl
 www: www.agregaty.elem.com.pl
 NIP: 754-001-39-61

**MAMY
22 LATA**

Model agregatu	WOLF 6001R
Wersja	otwarta

Parametry techniczne agregatu

Parametry techniczne	
Ilość faz	1
Moc znamionowa	5,8 kVA / 5,8 kW
Prąd znamionowy	25,2 A
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc akustyczna Lwa	97 dB (A)
Wymiary dł. x szer. x wys.	775x 565 x 595 mm
Ciężar	77 kg
Prądnica	
Typ	synchroniczna
Silnik	
Typ	HONDA GX 390
Moc przy 3000 obr. / min	7,4 kW
Rodzaj paliwa	benzyna
Pojemność zbiornika paliwa	6,2 l
Zużycie paliwa	2,7 l / h
Czas pracy bez tankowania	2,3 h
Pojemność miski olejowej	1,3 l
Rozruch	rewersyjny linką

Legenda

EP - agregaty oferowane przez ELEM Power



fotografia poglądowa agregatu