



Przedsiębiorstwo Handlowe **ELEM** Leszek Wodziński
 45-325 Opole, ul. Światowida 6
 tel. (077) 455 97 02, fax (077) 455 97 03
 e-mail: info@elem.com.pl
 www: www.agregaty.elem.com.pl
 NIP: 754-001-39-61

**MAMY
22 LATA**

Model agregatu	EPAV 38
Wersja	Zasilana wałkiem ciągnika rolniczego

Parametry techniczne	
Moc znamionowa trójfazowa	38 kVA / 30,4 kW 3~
Moc znamionowa jednofazowa	15,2 kVA / 15,2 kW 1~
Napięcie znamionowe	400 / 230 V 50 Hz
Prąd znamionowy	54,8 A 3~ / 66,1 A 1~
Wymiary dł. x szer. x wys.	1130x800x932 mm
Waga	211 kg
Prądnica	
Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23
Obroty	3000 obr./min
Przekładnia	
Typ	zębata, jednostopniowa
Rodzaj oleju	SAE, 80W-90
Ilość oleju	0,7 l
Parametry ciągnika rolniczego	
Obroty wału odbioru mocy (W.O.M.)	430 obr./min
Sugerowana moc ciągnika	100 KM (75KW)
Moc na wałę odbioru mocy (W.O.M.)	60 KM (45KW)
Minimalna wytrzymałość wału (W.O.M.)	130 KM (97KW)
Wyposażenie standardowe	
4 polowy wyłącznik instalacyjny	TAK
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe	TAK
Gniazdo 3-fazowe 63A + pilot	TAK
Gniazdo 1-fazowe 16A	2x
Wyzwalacz podnapięciowy	TAK
Wyłącznik termiczny 230V	2x
Pomiar mocy	TAK
Pomiar napięcia	TAK
Pomiar częstotliwości	TAK
Pomiar prądu	TAK
Licznik motogodzin	TAK

Legenda

EP - agregaty oferowane przez ELEM Power



fotografia poglądowa agregatu